





# POWER DIMMER



Reverse/Forward phase control (Trailing/Leading Edge)

## DIMMER ALL IN MODEL

MODEL	NAME
G-05-1	i-Power Dimbox 500W 1CH IGBT/universal



### คุณสมบัติ DIMMER

1. สามารถหรี่ไฟและควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED ระบบ Digital
2. สามารถทำงานของเครื่องเป็นระบบการประมวลผลรวมแบบ Digital ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
3. สามารถตั้งค่าโปรแกรมทดสอบสั่งงานจากหน้าเครื่องส่วนกลางและคอมพิวเตอร์ได้อย่างอิสระ
4. ชนิดของหลอดที่ใช้ได้ LED Dim Dimmable (Trailing Edge และ Leading Edge)  
Incandescent ,Halogen ,Halogen low voltage, Old Cathode
5. สามารถรองรับหลอด 500w 1Ch แบบ Dimming
6. สามารถใช้อุปกรณ์ประเภท IGBT ในการขับ Load
7. มีสัญญาณขับ load ชนิด Reverse Phase Control
8. สามารถป้องกันการลัดวงจรภายในชุดขับ Load โดยมีความเร็วในการตัดการทางานน้อยกว่า 10uS. ในรุ่น G-05-1
9. สามารถป้องกันการใช้งาน Load เกินพิกัดเครื่องภายในชุดขับ Load เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลอด
10. สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนสามารถตรวจจับ (Sensor) แรงดันไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,อุณหภูมิ,แสง, ความเคลื่อนไหว, หรืออื่นๆ และมี Dry Contact ดิจิตอล
11. เพื่อนาไปใช้ร่วมกับระบบอื่นๆ
12. สามารถเรียกใช้รูปแบบของการจัดแสงได้ 32 โปรแกรม
13. มีความละเอียดของการ Dim ไม่น้อยกว่า 1024 step
14. สามารถการระบายความร้อนใช้ Heat sink ภายในตัวเครื่อง
15. สามารถติดตั้งแบบ Wall Mount ได้
16. สามารถจ่ายไฟ 1-phase 2 wires 200-240 Vac 50Hz
17. สินค้าต้องได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551
18. มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี